

FICHE TECHNIQUE

Réf : COMC016**SUPPORT BOX OPERATEUR SERIE 350 2PC 16A
+ 4 CORDONS**

Les supports box opérateur permettent l'installation sécurisée de la box Internet à proximité du coffret de communication, dans la zone attenante exigée par la norme NF C 15-100.

Ils offrent une liaison optimisée entre la box et le réseau RJ45 du logement, facilitant la distribution multimédia.

RÈGLEMENTATION ZONE ATTENANTE

La norme NF C 15-100 impose une GTL (Gaine Technique Logement) regroupant les équipements de protection et de communication.

Pour être conforme, le coffret de communication doit disposer d'une zone attenante, adaptée pour accueillir la box opérateur et comporter au moins une prise 2P+T.

Cette zone permet le raccordement des différents opérateurs et évolutions futures (fibre, objets connectés).

LES + PRODUIT

- Installation centralisée, accessible, prête à l'emploi.
- Permet de répartir les médias sur tout le réseau RJ45 et d'intégrer les futurs équipements connectés.
- Compatible box ADSL/fibre, s'installe en saillie sur un mur, sur la GTL largeur 250mm ou en encastré dans les bacs.
- Prévient la surchauffe : le support est sans porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Bandeau équipé de 2PC (non raccordées)
- Inclus 2 cordons RJ45 Cat. 7 blancs et 2 cordons RJ45 Cat. 7 bleus de 100m
- Matériaux : ABS Blanc (RAL 9003)
- 3 emplacements 45x45 pour personnaliser votre besoin en connectique courant fort et faible (dont deux sont occupés par des prises)
- Hauteur : 375mm
- Largeur : 250mm
- Profondeur : 108mm
- Conforme à la Norme NF C 15-100 A5 06/2015
- EAN : 0733991814829

